

#### KWC-No.

#### 2000101449

Elektroniset ohjauskomponentit käsienpesuallasyksikölle veden jakelun kosketusvapaaseen ohjaukseen

Elektroniset kiinnitysosat pesukoneen veden kosketusvapaaseen ohjaukseen. Koostuu lähikenttäanturista, elektroniikka-moduulista, sulkuventtiilistä, huuhteluputkesta, letkusta ja sähköisestä T-

liitoksesta.  
24 V DC

#### Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Esisäennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Esisäennettu virtausaika

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Parametrisointi

ATT-WS-POWUPWASTESET

Tehon syöttö liitäntä

Energian kulutus

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

ATT-WS-ROSETTES

Hätä salku

Ääni eristys

Asennuspinnan viimeistely

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Lämpö desinfiointi

ATT-WS-TRANSFORMER

Ei

0.2 l/s

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

10 Sekunnit

Ei

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G-1-2-A

TOP-NONCERAMIC

1 baari

Ei

NETWORK

Ei

A3000 open 24 DC

7 Voltiampeeri

TRANSFORMER

68-44

Ei

Ei

Ei

ilman

Ei

Kyllä

Ei

## KWC

### Elektroniset ohjaukseen

Modell-Linie: PWC\_A3000\_OPEN | AQUA121

Hanat | Elektroniset hanat

Asennustapa

Toiminta tapa

Sensarin tyyppi

Hanan tyyppi

Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

Vesiliitäntä

Korostusväri

Perusväri

IviCode

Piiloasennus

Kosketusvapaa

CAPACITIVE-ELEC.SENS

Hana seinän sisälle

0.5 l/s

THREAD

ilman

Muut

0

### Tarvittavat lisävarusteet



ECC2 ohjauksyksikkö

**2000108123**  
ZA3OP011




ASEX1031 Verkkolaite

**2030068573**  
ASEX1031




Virtalähde - A3000 open

**2000100375**  
ZAQUA007



Järjestelmäkaapeli

**2000104272**  
ZAQUA011



Järjestelmäkaapeli

**2000104274**  
ZAQUA012



Järjestelmäkaapeli

**2000100801**  
ZAQUA077



Järjestelmäkaapeli

**2000100852**  
ZAQUA078